



Agregat			Silnik			Prądnicą		
Producent 			Producent 			Producent 		
	TYP			NEF N45SM1A		TYP		MJB 200 MA4
Moc awaryjna	kVA	66,2	Moc	kW	58,8	Stopień ochrony	IP23	
Moc awaryjna	kW	53,0	Moc	KM	80	Reaktancja Xd"	%	12,5
Moc ciągła	kVA	60,0	Ilość cylindrów/ układ		4L	THDu	%	2
Moc ciągła	kW	48,0	Typ zasilania		Turbo	Klasa izolacji	H	
Prąd ciągły	A	86,6	Pojemność skokowa	l	4,5			
Napięcie	V	400/230	Ilość oleju silnikowego	l	12,8			
Stabilność napięcia	%	±1	Rodzaj chłodzenia		Ciecz			
Częstotliwość znamionowa	Hz	50	Ilość cieczy	l	18,5			
Tolerancja częstotliwości	%	+/-0,5	Prędkość obrotowa	obr/min	1500			
			Rodzaj regulacji		Mechaniczna			
			Napięcie instalacji	V	12			
			Zużycie paliwa przy 80%	l	10,2			
			Zużycie paliwa przy 100%	l	13,7			

b/d - brak danych

wersja nieobudowana

**GETOR GI 67 N**


wersja obudowana

**GETOR GI 67 S**


wersja kontenerowa

**GETOR GI 67 K**


						Typ kontenera	15'	
Długość	mm	2307	Długość	mm	2500	Długość	mm	4550
Szerokość	mm	760	Szerokość	mm	1000	Szerokość	mm	2200
Wysokość	mm	1706	Wysokość	mm	1730	Wysokość	mm	2260
Masa zespołu	kg	985	Masa zespołu	kg	1380	Masa zespołu	kg	2385
Pojemn. zbiornika	l	300	Pojemn. zbiornika	l	210	Pojemn. zbiornika	l	b/d
Moc akustyczna	dB(A)	-	Moc akustyczna	dB(A)	ok. 95,8	Moc akustyczna	dB(A)	-
			Kolor obudowy		RAL 5010	Kolor kontenera		RAL 5010

**Dane instalacyjno projektowe**

Maksymalne przekroje przewodów	mm <sup>2</sup>	35	Maksymalne przekroje	mm <sup>2</sup>	35	Maksymalne przekroje	mm <sup>2</sup>	35
Średnica rury wydechowej	mm	88.9	Średnica rury wydechowej	mm	88.9			
Min. powierzchnia czerpni	m <sup>2</sup>	0,28	Min. powierzchnia czerpni	m <sup>2</sup>	0,28			
Min. powierzchnia wyrzutni	m <sup>2</sup>	0,23						
Szerokość chłodnicy	mm	495						
Wysokość chłodnicy	mm	470						
Wys. Chłodnicy nad podłożem	mm	734						

Powyższe dane umożliwiają prawidłowe zaprojektowanie układów wentylacji i wydechu spalin w pomieszczeniach przeznaczonych do zabudowy zespołów prądotwórczych. Dokładne wielkości czerpni i wyrzutni oraz przekrój kabla powinny uwzględniać lokalizację zespołu.



Aby podłączyć przewody o większym przekroju należy zainstalować skrzynkę przejściową.



Moc awaryjna (STAND-BY/LTP wg PN-ISO 8528) - moc zespołu używanego do awaryjnego zasilania, maksymalna moc dostępna przy zmiennym obciążeniu. Roczny limit 500 godzin, nie dopuszcza się przeciążeń.



Moc ciągła (PRP wg PN-ISO 8528) - moc przy pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu dla nieograniczonego czasu pracy. W razie potrzeby możliwe jest 10% przeciążenie.

 wersja nieobudowana	 wersja obudowana	 wersja kontenerowa
--	---	---

**Wyposażenie standardowe**

Silnik i prądnica	Silnik i prądnica	Silnik i prądnica
Rama stalowa z układem tłumienia drgań	Rama stalowa z układem tłumienia drgań	Rama stalowa z układem tłumienia drgań
Układ chłodzenia	Układ chłodzenia	Układ chłodzenia
Akumulator rozruchowy	Akumulator rozruchowy	Akumulator rozruchowy
Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna
Zbiornik paliwa	Zbiornik paliwa	Zbiornik paliwa
Instalacja paliwowa	Instalacja paliwowa	Instalacja paliwowa
Wyłącznik główny prądnicy	Wyłącznik główny prądnicy	Wyłącznik główny prądnicy
Tłumik wydechu	Tłumik wydechu	Tłumik wydechu
Panel sterowania	Panel sterowania	Panel sterowania
Pompa spustu oleju	Pompa spustu oleju	Pompa spustu oleju
	Obudowa stalowa lakierowana proszkowo	Obudowa kontenerowa
	Tłumik zabudowany wewnątrz obudowy	Otwory wyrzutni zabezpieczone od zewnątrz żaluzją stałą z siatką
	Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz	Komory tłumiące czerpni i wyrzutni powietrza
	Okno do odczytu wskazań przyrządów	Układ wydechowy z tłumikiem wyprowadzający spaliny na zewnątrz
	Wyłącznik bezpieczeństwa na zewnątrz obudowy	Oświetlenie dodatkowe LED 24V zasilane z akumulatorów
		Urządzenie gaśnicze (gaśnica)
		Nauszniki oraz tablica z instrukcjami
		Kontener przystosowany do podniesienia wraz z agregatem
		Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej
		Czerpnia świeżego powietrza (do chłodzenia i spalania)
		Kanał zamknięty do chłodnicy agregatu do otworu w kontenerze przeznaczony na wyrzut ciepłego powietrza


<b>Przeznaczony do zabudowy w pomieszczeniu lub kontenerze</b>	 <b>Wyciszony zgodnie z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE</b>	 <b>Wyciszony zgodnie z Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE ze zmianą 2005/88/WE</b>
 <b>Odporny na działanie warunków atmosferycznych</b>	 <b>Odporny na działanie warunków atmosferycznych</b>	

 wersja nieobudowana	 wersja obudowana	 wersja kontenerowa
Wyposażenie opcjonalne		
Zabezpieczenia różnicowo-prądowe	Zabezpieczenia różnicowo-prądowe	Zabezpieczenia różnicowo-prądowe
Gniazda 1 i 3 fazowe z zabezpieczeniami	Gniazda 1 i 3 fazowe z zabezpieczeniami	Gniazda 1 i 3 fazowe z zabezpieczeniami
Układy zdalnie monitorujące pracę	Układy zdalnie monitorujące pracę	Układy zdalnie monitorujące pracę
Styki bezpotencjałowe do sygnalizacji stanów pracy	Styki bezpotencjałowe do sygnalizacji stanów pracy	Styki bezpotencjałowe do sygnalizacji stanów pracy
Ładowarka akumulatorów*	Ładowarka akumulatorów*	Ładowarka akumulatorów*
Powiększone zbiorniki podstawowe	Powiększone zbiorniki podstawowe	Powiększone zbiorniki podstawowe
Układ podgrzewania bloku silnika*	Układ podgrzewania bloku silnika*	Układ podgrzewania bloku silnika*
	Homologowane podwozia jezdne	Homologowane podwozia jezdne
	Wybór koloru obudowy	Wybór koloru kontenera

### Panele sterowania

Dostępne są różne panele sterowania:

- panel sterowania ręcznego
- panel sterowania automatycznego (uruchamia zespół od styku bezpotencjałowego)
- panel sterowania automatycznego wraz z układem SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy)

 \* Wersje automatyczne wyposażone są standardowo w układ podgrzewania bloku silnika i ładowarkę akumulatorów.

### Dyrektywy i normy

✓ ISO 8528-1/2005	✓ PN-EN 12601	✓ PN-EN 60204-1
✓ ISO 8528-5/2005	✓ Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE	✓ Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE
✓ ISO 9001:2009	✓ Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE	
✓ Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE		

Nasze produkty ulegają ciągłej modyfikacji, więc aktualna oferta może nierzadko odbiegać wyglądem i pewnymi parametrami. Prezentowane fotografie służą jedynie celom poglądowym.